Livinglight

détecteurs et variateurs

N4433N

BTN4431N

L4411N

NT4408N

0 401 49

Tableau de choix des supports, plaques et boîtes d'encastrement **p. 704 à 706**
Tableau de charges des variateurs **catalogue en ligne**

Réf.

Détecteurs

Détecteur de présence 3 fils avec neutre
Double technologie Infrarouge et Ultrasonic, qui permet une détection de présence précise
Conforme à RT 2012 : vérifie la luminosité naturelle en continu et pas uniquement au moment de la détection
Puissance acceptée pour chaque type de lampes :
- LEDs : 0 à 250 W
- Fluocompactes : 0 à 250 W
- LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 1000 VA
- Halogènes 230 V, incandescent : 0 à 2000 W
Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle
Possibilité de commande manuelle additionnelle déportée par bouton poussoir
Réglage de la temporisation de 5 s à 30 min.
Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
Consommation en veille : 0,4 W
Alimentation 230 V~ - 3 fils
2 modules

N4433N
NT4433N
L4433N

○ Blanc
○ Tech
● Anthracite

Détecteur IR 3 fils avec neutre
Puissance acceptée par types de lampes :
- LEDs : 0 à 50 W
- Fluocompactes : 0 à 50 W
- Halogène avec ballast électronique : 0 à 460 W
- Halogène, incandescent 230 V : 0 à 460 W
Portée de détection : 105 °
Réglage de la temporisation de 30 s à 10 min
Alimentation 230 V~ - 3 fils
1 module

BTN4431N
BTNT4431N
BTL4431N

○ Blanc
○ Tech
● Anthracite

Réf.

Variateurs

Ecovariateur 2 fils sans neutre
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Halogène TBT à transfo ferro : 3 VA à 400 VA
- Halogène TBT à transfo électronique : 3 VA à 400 VA
- Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
- Tubes fluos avec ballast: 3 VA à 200 VA
- Incandescent : 3 W à 400 W
S'utilise :
- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux (p. 694) chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
2 modules

N4411N
NT4411N
L4411N

○ Blanc
○ Tech
● Anthracite

Variateur basique 2 fils sans neutre
Permet la commande et la variation des types de lampes suivantes :
- Halogène TBT à transfo ferro : 40 VA à 600 VA
- Halogène TBT à transfo électronique de type inductif : 40 VA à 600 VA
- Halogènes 230 V : 40 W à 600 W
- Incandescent : 40 W à 600 W
Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 sec.)
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux (p. 694) chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
2 modules

N4408N
NT4408N
L4408N

○ Blanc
○ Tech
● Anthracite

Variateur pour ballast 1-10 V
Permet la commande et la variation de tubes fluo à ballast électronique 0-10 V : 600 VA
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux (p. 694) chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
Fonction mémoire de niveau
2 modules

N4410N
NT4410N
L4410N

○ Blanc
○ Tech
● Anthracite

Compensateur actif

0 401 49



Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompact, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent)
Consommation : 0,2 W (en veille) et 1,8 W (en fonctionnement)