

# Conduits

## choix du diamètre

### ■ Utilisation d'un tube IRL 3321

Conducteurs avec âmes de section nominale*	Nombre de fils ou conducteurs à passer							
	1	2	3	4	5	6	7	10
1,5 mm <sup>2</sup>	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25
2,5 mm <sup>2</sup>	Ø16	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25
4 mm <sup>2</sup>	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø32
6 mm <sup>2</sup>	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40
10 mm <sup>2</sup>	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50
16 mm <sup>2</sup>	Ø20	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50
25 mm <sup>2</sup>	Ø25	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63
35 mm <sup>2</sup>	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	-
50 mm <sup>2</sup>	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø63	Ø63	-	-
70 mm <sup>2</sup>	Ø40	Ø50	Ø63	Ø63	Ø63	-	-	-
95 mm <sup>2</sup>	Ø40	Ø63	Ø63	-	-	-	-	-
120 mm <sup>2</sup>	Ø40	Ø63	Ø63	-	-	-	-	-
150 mm <sup>2</sup>	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-	-
Telecom ou TV Ø7 mm	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø50

### ■ Utilisation d'un tube Extral IRL 4554, ZH ou IRL 4552 ZH

Conducteurs avec âmes de section nominale*	Nombre de fils ou conducteurs à passer							
	1	2	3	4	5	6	7	10
1,5 mm <sup>2</sup>	Ø16	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø25
2,5 mm <sup>2</sup>	Ø16	Ø16	Ø20	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø32
4 mm <sup>2</sup>	Ø16	Ø16	Ø20	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø32
6 mm <sup>2</sup>	Ø16	Ø20	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø32	Ø40
10 mm <sup>2</sup>	Ø20	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50
16 mm <sup>2</sup>	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø50	Ø63
25 mm <sup>2</sup>	Ø25	Ø32	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63
35 mm <sup>2</sup>	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø50	Ø63	Ø63	-
50 mm <sup>2</sup>	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø63	Ø63	-	-
70 mm <sup>2</sup>	Ø32	Ø50	Ø63	Ø63	-	-	-	-
95 mm <sup>2</sup>	Ø40	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-
120 mm <sup>2</sup>	Ø40	Ø63	-	-	-	-	-	-
150 mm <sup>2</sup>	Ø50	Ø63	-	-	-	-	-	-
Telecom ou TV Ø7 mm	Ø25	Ø25	Ø32	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø50