

# Programme Mosaic™ contrôle d'accès

## lecteurs extérieurs autonomes

Repérage pour malvoyants sur touches "5" et "validation"



0 778 72



0 778 78



0 767 51



0 767 34

### Caractéristiques techniques [catalogue en ligne](#)

Mode de fonctionnement : en autonome avec câblage direct de la gâche ou ventouse

Alimentation : 12/24 V $\sim$  /  $\equiv$  (p. 993)

Equipés de 2 LEDs rouge/verte et d'un buzzer

Possibilité de configurer la sortie en mode alterné (ex. : pour activation/désactivation d'une alarme)

Temporisation réglable de 1 à 255 s

Sauvegarde permanente en mémoire intégrée

Réf.	Lecteurs extérieurs autonomes IP 55 - IK 10
0 778 72	<p>Montage saillie Coque en alliage métallique Finition Soliroc Dimensions (Larg. x Haut. x Prof.): 94 x 145 x 22 mm Obturbateur antivandale Zone de lecture rétro-éclairée</p> <p><b>Lecteur à badge 13,56 MHz</b> 1 sortie relais pour gâche ou ventouse 1 entrée pour bouton-poussoir pour déverrouillage intérieur Jusqu'à 500 utilisateurs Consommation : 130 mA en 12 V<math>\equiv</math></p>
0 778 76	<p><b>Clavier codé rétro-éclairé</b> 1 sortie relais pour gâche ou ventouse 1 entrée pour bouton-poussoir pour déverrouillage intérieur Jusqu'à 99 utilisateurs Repérage pour malvoyants sur touches "5" et "validation" Consommation : 75 mA en 12 V<math>\equiv</math></p>
0 778 78	<p><b>Clavier codé rétro-éclairé avec bouton-poussoir</b> 1 sortie relais pour gâche ou ventouse 1 entrée bouton-poussoir pour déverrouillage intérieur Equipé d'un bouton-poussoir NO en face avant Jusqu'à 99 utilisateurs Repérage pour malvoyants sur touches "5" et "validation" Consommation : 75 mA en 12 V<math>\equiv</math></p>

Réf.	Lecteurs extérieurs autonomes IP 55 - IK 07
0 767 51	<p>Montage saillie Coque en plastique Dimensions (Larg. x Haut. x Prof.): 90 x 110 x 22 mm Alimentation : 12/24 V<math>\sim</math> / <math>\equiv</math> (p. 993) Obturbateur antivandale</p> <p><b>Clavier codé rétro-éclairé</b> 1 sortie relais pour gâche ou ventouse 1 entrée pour bouton-poussoir pour déverrouillage intérieur Jusqu'à 99 utilisateurs Repérage pour malvoyants sur touches "5" et "validation" Zone de lecture rétro-éclairée Consommation : 75 mA en 12 V<math>\equiv</math></p>
0 767 52	<p><b>Lecteur à badge 13,56 MHz</b> 1 sortie relais pour gâche ou ventouse 1 entrée pour bouton-poussoir pour déverrouillage intérieur Jusqu'à 500 utilisateurs Consommation : 130 mA en 12 V<math>\equiv</math></p>
0 767 33	<p><b>Prêts à poser claviers autonomes</b> Kits comprenant : - 1 clavier codé - 1 bouton-poussoir Mosaic réf. 0 770 40 livré complet - 1 alimentation secourue réf. 0 767 18 et batterie réf. 0 407 49</p>
0 767 34	<p>Pour porte intérieure Avec clavier codé intérieur Mosaic réf. 0 767 41 Pour porte extérieure Avec clavier codé extérieur Soliroc réf. 0 778 76</p>