

# Soliroc™

## prises, sorties de câbles



0 778 52 + 0 778 31 + 0 778 99



0 778 51



0 778 83 + 0 819 41

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles  
Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité  
4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)  
Mécanismes livrés avec enjoliveurs

Réf.	Prises de courant - IK 10
0 778 31	<b>Standard Français 16 A - 250 V</b> 2P+T à bornes automatiques avec volet IP 55
0 778 33	2P+T à bornes automatiques avec volet verrouillé IP 55
0 778 32	2P+T à bornes automatiques sans volet IP 20
0 778 37	<b>Standard Germanique 16 A - 250 V</b> 2P+T avec éclips de protection, bornes à vis avec volet verrouillé IP 55
0 778 82	<b>Prise TV simple - IK 10 - IP 20</b> Prise adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé Compatible avec télévision Ultra Haute Définition Prise étoile blindée classe A, compatible 4G Lte Câble coaxial 17 VATC recommandé Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme Conforme aux normes EN 50083 et à la directive européenne EM 50083-2 Faible atténuation < 1,5 dB Connecteur TV mâle Ø 9,5 mm TV : 5-68 et 120-862 MHz < 1,5 db
0 778 99	<b>Prise informatique - IK 10 - IP 20</b> Prise RJ 45 cat. 6 <sub>A</sub> - STP
0 778 91	Prise RJ 45 cat. 6 - FTP
0 778 50	<b>Sortie de câbles - IK 10 - IP 55</b> Livrée avec serre-câbles

Réf.	Plaques - IK 10
0 778 51	Livrés avec 4 bouchons obturateurs Plaque 1 poste 110 x 110 mm
0 778 52	Plaque 2 postes 110 x 181 mm Montage horizontal ou vertical Entraxe 71 mm
0 778 53	Plaque 3 postes 110 x 252 mm Montage horizontal ou vertical Entraxe 71 mm
0 778 90	<b>Cadres saillie IK 10</b> Reçoivent les PE ISO 20 1 poste 110 x 110 x 45 mm sauf réf. 0 778 74/75
0 778 92	2 postes 110 x 181 x 45 mm Montage horizontal ou vertical Entraxe 71 mm
0 778 96	<b>Accessoires</b> <b>Bouchons obturateurs de rechange</b> Démontables uniquement par perçage Jeu de 4 <b>Joint de correction de surface</b> En mousse pour rattraper une irrégularité du mur 0 778 85 Pour plaque 1 poste 0 778 86 Pour plaque 2 postes 0 778 87 Pour plaque 3 postes <b>Obturateur</b> 2 modules <b>Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic</b> Reçoit les mécanismes Mosaic 2 modules sauf saillie particulière 0 778 84 Adaptateur avec volet à clé - IP 55 - IK 10 0 778 80 Adaptateur avec volet - IP 55 - IK 10 0 778 81 Adaptateur sans volet - IP 2X <b>Accessoire de scellement</b> 0 778 83 S'adapte sur boîtes Batibox maçonnerie et béton à sceller directement dans le mur Fixation de la plaque Soliroc sur cet accessoire sans perçage ni chevillage du mur 1 poste, associable en double poste

Consultez le document Soliroc complet sur [www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)

Chargeur sans fil à induction  
IP 66 - IK 08  
p. 884



Voyants de rechange réf. 0 676 86/88 p. 668