

Gestion de la chambre d'hôtel

appareillage



0 671 59 + enjoliveur + plaque Yesterday 0 666 35







0 775 86






0 673 74 + enjoliveur + plaque Aluminium 0 689 21




0 675 60 + plaque Corian Gougé 0 690 21

Réf.	Prise rasoir
	Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz et sortie 120/230 VA Conforme EN 60742 et EN 61558-2-5 Raccordement par bornes automatiques Equipée d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20 VA la puissance disponible L'introduction de la fiche déclenche l'alimentation du transformateur.
	Version Céliane
0 671 59	A équiper d'un enjoliveur (p. 643) et d'une plaque (p. 648) Livrée avec support Utiliser boîte d'encastrement Batibox prof. 50 mm réf. 0 801 55 ou 2 x 0 801 51 en maçonnerie et réf. 0 800 52 en cloison sèche
	
	Version Mosaic
0 775 86	IP 24 - IK 04 Livrée complète avec support et plaque de finition Ne se monte pas sur cadre saillié 5 modules ○ Blanc
	
	Version Axolute
	Reçoit les fiches Européennes et Américaines Equipé d'un sélecteur de tension 115-230 V 3 modules A équiper d'un support et d'une plaque (p. 692-693)
HD4177 HC4177 HS4177	○ White ● Alu ● Anthracite
	
	Version Livinglight
	Reçoit les fiches Européennes et Américaines Equipé d'un sélecteur de tension 115-230 V 3 modules A équiper d'un support et d'une plaque (p. 704 à 706)
N4177 NT4177 L4177	○ Blanc ● Tech ● Anthracite
	

Réf.	Témoin de signal extérieur de chambre
	Témoin extérieur chambre à double signal optique : Ne pas déranger et Faire la chambre Utiliser 2 LEDs réf. LN4742V12T (12 V) 1 module
	Version Livinglight
N4373H NT4373H L4373H	○ Blanc ● Tech ● Anthracite
	

Réf.	Media Hub
	Permet de : - voir les films d'un PC ou d'un camescope sur la TV : prise HDMI - voir le contenu d'une clé USB sur la TV : prise USB Data 1 A - charger ses appareils : prise USB 2 A - écouter la musique de son smartphone, sa tablette... sur la TV : fonction bluetooth Entrées : 2 chargeurs USB dont 1 USB Data, HDMI, audio Bluetooth Sortie : HDMI et USB Data Alimentation avec transformateur fourni Enjoliveur et support fournis, à équiper d'une plaque (p. 646-647)
	Version Céliane
0 673 71 0 673 74 0 673 75	○ Blanc ● Titane ● Graphite
	
	Poussoir d'appel avec indicateur lumineux
	A installer à l'entrée de la chambre et permet de visualiser son statut : - Do not disturb : Bague opalescente éteinte et picto cloche allumé - Présence dans la chambre : Bague opalescente allumée
	Version Céliane
0 675 60	6 A - 230 V - Equipé d'un voyant d'état Livré avec bague opalescente et doigt titane à voyant avec porte-étiquette. S'installe en complément d'un va-et-vient réf. 0 670 01 équipé d'enjoliveurs (p. 643) Peut également s'associer au lecteur à badge réf. 0 675 63 A équiper d'un enjoliveur (p. 643), d'un support et d'une plaque (p. 646-647)
	

 Contrôleurs modulaires IP / Bacnet
p. 982

 Manettes avec symboles et kit de pictogrammes Livinglight
p. 701