



Le seul variateur à piloter toutes les lampes éco du marché!

Une exclusivité Legrand : l'écovariateur 2 fils est compatible avec toutes les lampes du marché, LED dimmable 75 W, fluocompact dimmable 75 W, fluo 200 VA, halogène 400 W, incandescent 400 W.



Packaging brochant avec notice de montage au dos.

- Permet de piloter toutes les lampes du marché grâce à son microprocesseur.
- Câblage en 2 fils, idéal pour la rénovation.
- S'installe en lieu et place d'un ancien variateur ou d'un inter va-et-vient.
- Peut être piloté par un ou plusieurs boutons poussoirs.
- Consommation en veille la plus faible du marché : 0,1 W.
- Livré complet sous 1 seule référence : plaque + enjoliveur + support à vis ou à griffes.
- À installer dans les boîtes d'encastrement du Programme Batibox prof. 40 mm.

DISPONIBLE EN ESTHÉTIQUE MOSAIC ET NILOÉ



Écovariateur Mosaic
Réf. 0 488 70
(p. 776)



Écovariateur Niloé
Réf. 0 488 71
(p. 661)



0 670 83

0 488 69

Emb.	Réf.	Produit
		Ecovariateurs 2 fils
		Permettent la commande et la variation de toutes lampes à économies d'énergie - LEDs dimmables 75 W (et/ou 10 lampes maxi) - fluocompact dimmable 75 W (et/ou 10 lampes maxi) - halogène 400 W, tubes fluo 200 VA Fonctionne également en incandescence 400 W S'utilisent : - en mode variateur - en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 %, 100 %) - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure) S'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction. Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs (réf. 0 670 31) en marche/arrêt ou variation. S'installent en lieu et place d'un ancien variateur ou d'un inter va-et-vient Se monte dans boîte prof. 40 mm mini recommandée Prévoir un même type de lampe sur un même circuit
1	0 670 83	Mécanisme à habiller avec support (p. 637), enjoliveur (p. 600) et plaques (p. 610-611)
1	0 488 69	Livré complet : mécanisme support à vis + griffes + plaque et enjoliveur finition Titane Emballage auto-vendeur brochant
		Inter variateur 230 V
		Variateur 2 fils standard Permet la commande et la variation de lampes de 40 à 600 W maxi, halogène 230 V, halogène TBT par transformateur ferromagnétique incandescentes. Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs (réf. 0 670 31) en marche/arrêt et variation
1	0 670 82	
		Variateur à commande tactile multi charges - 400 W Permet la commande et la variation de lampes de 40 à 400 W incandescentes, halogène 230 V, halogène TBT par transformateur ferromagnétique ou électronique Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs (réf. 0 670 31)
1	0 670 43	
		Variateur 3 fils Variateur permet la commande et la variation de lampes de 60 à 1000 W maxi en halogène 230 V, halogène TBT par transformateur ferromagnétique et électronique incandescent S'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction. Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs (réf. 0 670 31) en marche/arrêt ou variation 5 LEDs permettent de visualiser le niveau d'intensité des circuits Installation avec neutre dans boîte d'encastrement 2 postes (p. 616). Se monte sur plaque 4/5 modules
1	0 670 86	
		Variateur pour ballast 1-10 V Permet la commande et la variation de tubes fluo à ballasts électroniques 1-10 V
1	0 670 80	
		Variateur pour ventilateur de plafond Permet de commander et de faire varier la vitesse d'un ventilateur de plafond
1	0 670 88	