

Plexo™ composable IP 55

mécanismes de commande d'éclairage, écodétecteurs



0 695 13



0 696 19



0 696 25



0 695 20

Mécanismes livrés avec enjoliveurs
Montage des mécanismes en encastré et en saillie avec boîtiers et supports (p. 773)
Connexion à bornes automatiques

Réf.	Interrupteurs 10 AX - 250 V
	IP 55 - IK 07
0 696 11	Va-et-vient
0 695 11	○ Blanc
0 707 11	● Gris
	○ Blanc Artic antimicrobien ⁽¹⁾
	Va-et-vient témoin câblage phase distribuée
	Livré avec lampe 230 V
	Jusqu'à 2 va-et-vient témoins
0 696 12	○ Blanc
0 695 12	● Gris
	Va-et-vient lumineux
	Livré avec lampe 230 V
0 696 13	○ Blanc
0 695 13	● Gris
	Va-et-vient témoin sans neutre
	6 AX - 60 W mini
	1500 W maxi
	Livré avec lampe 230 V
0 696 15	○ Blanc
0 695 15	● Gris
	Va-et-vient témoin câblage existant
	Livré avec lampe 230 V
	Un seul point de commande témoin
0 696 14	○ Blanc
0 695 14	● Gris
	Va-et-vient lumineux + poussoir inverseur lumineux
	Contact NO + NF
	Livré avec lampe 230 V
0 696 19	○ Blanc
0 695 19	● Gris
	Double va-et-vient
0 696 25	○ Blanc
0 695 25	● Gris
0 707 26	○ Blanc Artic antimicrobien ⁽¹⁾
	Double va-et-vient lumineux
	Livré avec lampe 230 V
0 696 26	○ Blanc
0 695 26	● Gris
	Permutateur
0 695 21	● Gris
	Inter bipolaire
0 696 27	○ Blanc
0 695 30	● Gris
0 707 27	○ Blanc Artic antimicrobien ⁽¹⁾
	Inter bipolaire lumineux
	Livré avec lampe 230 V
0 695 31	● Gris

Réf.	Interrupteurs 10 AX - 250 V (suite)
0 695 32	Inter bipolaire témoin
	Livré avec lampe 230 V
	● Gris
	Écodétecteurs 230 V ~ - 50 Hz
	IP 55 - IK 07
	Détection par infrarouge
	Distance de détection : 8 m
	Angle de détection 120°
	Temporisation réglable de 10 s à 10 min
	Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux
	A installer de préférence dans boîte prof. 50 mm
0 695 20	Sans neutre 2 fils
	S'installe en lieu et place d'un interrupteur simple sans câblage supplémentaire
	Permet la commande de lampes :
	- LEDs : 3 à 100 W
	- fluo compactes : 3 à 100 W
	- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 250 VA
	- halogènes 230 V, incandescent : 3 à 250 W
	Possibilité de mettre jusqu'à 3 écodétecteurs en parallèle
	Pour les LEDs et lampes fluo compactes, en cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir notice)
	Consommation en veille : 0,02 W
	○ Gris/Blanc
0 695 22	Avec neutre 3 fils
	Permet la commande de lampes :
	- LEDs : 0 à 250 W
	- fluocompactes : 0 à 250 W
	- LEDs, CFLs avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 250 VA
	- halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 500 VA
	- tube fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 5 x (2 x 36 W)
	- halogènes 230 V, incandescent : 0 à 1000 W
	Possibilité de mettre plusieurs détecteurs en parallèle
	Consommation en veille : 0,035 W
	○ Gris/Blanc
0 401 49	Compensateur actif
	Permet de rendre compatibles les commandes d'éclairage électroniques 2 fils sans neutre avec toutes les charges du marché (LED, fluocompacte, halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique, halogène 230 V, tube fluorescent, incandescent)
	Consommation en veille 1,2 W
	Interrupteurs à clé 3 A - 250 V Ronis n° 455
	Livrés avec un jeu de 2 clés Ronis n° 455
	Extraction dans toutes les positions
0 695 34	2 positions
	2 contacts NO marquage 0-I
	● Gris
0 695 35	3 positions
	2 contacts NO marquage I-0-II
	● Gris

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface