



Contacteurs de puissance CTX³ mini

de 6 à 16 A



4 170 00



4 170 01

Cotes d'encombrement **p. 233**

Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Réf.		Mini-contacteurs 3 pôles	
Avec contact auxiliaire intégré Raccordement par bornes à vis			
6 A (AC 3)			
Contact auxiliaire intégré		Puissance maxi AC 3 380/440 V	Tension de commande
1 NO	1 NF		
4 170 00	4 170 10	2,2 kW	24 V \sim
4 170 01	4 170 11	2,2 kW	24 V \equiv
4 170 04	4 170 14	2,2 kW	110 V \sim
4 170 06	4 170 16	2,2 kW	230 V \sim
4 170 09	4 170 19	2,2 kW	415 V \sim
9 A (AC 3)			
4 170 20	4 170 30	4 kW	24 V \sim
4 170 21	4 170 31	4 kW	24 V \equiv
4 170 24	4 170 34	4 kW	110 V \sim
4 170 26	4 170 36	4 kW	230 V \sim
4 170 29	4 170 39	4 kW	415 V \sim
12 A (AC 3)			
4 170 40	4 170 50	5,5 kW	24 V \sim
4 170 41	4 170 51	5,5 kW	24 V \equiv
4 170 44	4 170 54	5,5 kW	110 V \sim
4 170 46	4 170 56	5,5 kW	230 V \sim
4 170 49	4 170 59	5,5 kW	415 V \sim
16 A (AC 3)			
4 170 60	4 170 70	7,5 kW	24 V \sim
4 170 61	4 170 71	7,5 kW	24 V \equiv
4 170 64	4 170 74	7,5 kW	110 V \sim
4 170 66	4 170 76	7,5 kW	230 V \sim
4 170 69	4 170 79	7,5 kW	415 V \sim

Réf.		Mini-contacteurs 4 pôles	
Sans contact auxiliaire intégré Raccordement par bornes à vis			
20 A			
	Courant maxi d'utilisation AC 1	Courant maxi d'utilisation AC 3	Tension de commande
4 171 40	20 A	16 A	24 V \sim
4 171 41	20 A	16 A	24 V \equiv
4 171 44	20 A	16 A	110 V \sim
4 171 46	20 A	16 A	230 V \sim
4 171 49	20 A	16 A	415 V \sim

Relais de commande CTX³
p. 239



Boîtier d'automatisme **p. 360**




Relais thermiques RTX³ et accessoires

pour mini-contacteurs



4 170 88



4 171 55

Cotes d'encombrement **p. 233**
Courbes de déclenchement **catalogue en ligne**

Réf.		Relais thermiques pour mini-contacteurs 3 pôles
Sensibilité aux pertes de phase Classe 10A Contacts auxiliaires intégrés 1 NO + 1 NF		
4 170 80	0,16 A	
4 170 81	0,25 A	
4 170 82	0,40 A	
4 170 83	0,63 A	
4 170 84	1 A	
4 170 85	1,6 A	
4 170 86	2,5 A	
4 170 87	4 A	
4 170 88	6 A	
4 170 89	8 A	
4 170 90	9 A	
4 170 91	10 A	
4 170 92	13 A	
4 170 93	16 A	

Réf.		Blocs de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs
Ith : 10 A		
Montage frontal		
4 171 50	1 NO + 1 NF	
4 171 51	2 NO	
4 171 52	2 NF	
4 171 53	4 NO	
4 171 54	3 NO + 1 NF	
4 171 55	2 NO + 2 NF	
4 171 56	1 NO + 3 NF	
4 171 57	4 NF	
Montage latéral		
4 171 58	1 NO	
4 171 59	1 NF	

Réf.		Dispositif d'interverrouillage
4 171 60	Interverrouillage mécanique et kit de câbles pour mini-contacteurs	

Réf.		Bobines de rechange
4 171 70	24 V \sim	
4 171 71	24 V \equiv	
4 171 74	110 V \sim	
4 171 76	230 V \sim	
4 171 79	415 V \sim	