

# Batibox™

## boîtes d'encastrement pour maçonnerie (suite)



0 892 37



0 892 04



0 601 35



0 892 75

### Réf. Boîtes lumineuses équipées de couvercle DCL

Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1. Ils sont également conformes à la norme produit UTE.C 61-390 Equipées de nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

#### Pour point de centre

0 892 37 Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon exigences de la norme NF C 15-100

Ø65 mm - prof. 50 mm

Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée

Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 885 09 (p. 712)

Livrée avec piton et obturateur de protection utilisable contre les projections de peinture



#### Pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6 A

Couvercle affleurant. Guidage du couvercle dans la boîte.

Reçoit le couvercle étanche IP 44 pour installation dans locaux humides (vol II)

Livrée avec obturateur utilisable comme protection de chantier Ø54 mm de perçage

0 892 04 Prof. 40 mm



### Boîtes lumineuses avec couvercle de finition

#### Pour point de centre

0 892 56 Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon exigences de la norme NF C 15-100

Ø65 mm - prof. 50 mm

Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée

Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 885 09 (p. 712)

Livrée avec piton et couvercle de finition

Peut recevoir en option le couvercle DCL réf. 0 895 90



#### Pour applique

0 892 46 Ø40 mm - prof. 40 mm



### Réf. Couvercles DCL de remplacement

Avec prise DCL 2P+T - 6 A - 250 V~ pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL Equipés de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5 mm²

#### Pour boîte point de centre Batibox

0 895 90 Couvercle extra plat pour un meilleur placage au plafond

Livré avec obturateur de protection (IP X4) contre les projections de peinture

Compatible avec boîte point de centre Batik et Batibox classiques



#### Pour boîte d'appareillage Ø67 mm

0 895 94 Se monte sur boîtes Batibox rondes réf. 0 801 08 pour réaliser une applique murale grande capacité Ø85 mm



### Douille et fiche DCL

#### Fiche DCL

0 601 34 2P+T - 6 A - 250 V~

Pour connecter un luminaire sur socle DCL

Connexion à vis. Fiche affleurant le couvercle de la boîte quand elle est clipsée

Equipée d'un serre câbles




#### Douille DCL compacte

0 601 35 Culot E27 - Parfaitement adapté aux lampes à économie d'énergie

Permet de réaliser l'éclairage provisoire et le test du point lumineux

Livrée avec une fiche réf. 0 601 34 détachable et repositionnable pour connecter un luminaire




### Boîtes complètes pour dérivation

#### Rectangulaires avec entrées défonçables

Boîtes livrées avec couvercle et vis

Livrées avec écran anti-plâtre (sauf réf. 0 892 71)

Réf.	Dim.	
	ext. boîtes (mm)	couvercles (mm)
0 892 71	85 x 85 x 40	100 x 100
0 892 72	120 x 120 x 40	140 x 140
0 892 73	165 x 115 x 40	190 x 135
0 892 74	175 x 175 x 40	195 x 195
0 892 75	230 x 180 x 50	255 x 210



#### Grande capacité

Acceptent les tubes Ø25 et 32

0 892 77 400 x 180 x 70 mm

0 892 78 390 x 245 x 70 mm

