Passerelle de configuration

Désignation	Passerelle de configuration
Référence	**140 1312**
Fonctions	− Paramétrage des télécommandes connectées − Adressage des BAES − Affectation d'un numéro d'ordre aux BAES pour la fonction balisage lumineux d'évacuation − Visualisation des données des BAES (défaut, temps de la dernière autonomie) − Paramétrage des produits en IR et en NFC − Accès rapide aux documents techniques du produit − Sauvegarde et partage des paramètres de configuration − Aide au diagnostic
Compatibilité Smartphone	Smartphone avec technologie BLE (Bluetooth low Energy) version 4,2 minimum
Application « Close Up Legrand »	Disponible sur App Store et Google play (IOS ≥ 9, Android ≥ 4,4)
Distance communication infra rouge	13 m maximum
Température de stockage	-20° C à +70° C
Pointeur laser	Laser Classe 2, 662 nm ± 5 nm, P < 1 mW
Poids	124 g
Température d'utilisation	-5° C à +45° C
Alimentation	Batterie interne, chargement par micro USB type B* (câble non fourni)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.