

### Tableau de charges

Réf.	Lampe incandescente ou halogène	Halogène TBT à transformateur ferromagnétique	Halogène TBT à transformateur électronique	Tube fluorescent	Lampe fluocompacte et fluocompacte variable	Charge fluo à ballast électronique 0-10V	Lampe fluocompacte à transformateur séparé	Moteur	Radiateur d'appoint	Contacteur	LED
<b>Interrupteur à effleurement</b>											
0 766 66	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	-	500 VA	100 VA	1000 W	I max ≤ 2A	-
<b>Ecovariateurs</b>											
0 784 07	3 W 400 W	3 VA 400 VA	3 VA 400 VA	3 VA 200 VA	3 W <sup>(2)</sup> 75 W ou 10 lampes maxi	-	-	-	-	-	3 W <sup>(3)</sup> 75 W ou 10 lampes maxi
0 792 07											
0 488 70											
<b>Variateurs</b>											
0 784 02	100 W 1000 W	100 VA 1000 VA	100 VA 1000 VA	-	-	-	-	-	-	-	-
0 784 04	-	-	-	-	-	40 VA 600 VA	-	-	-	-	-
0 784 05	40 W 600 W	40 VA 600 VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ecodétecteurs</b>											
0 784 50	400 W	200 VA	200 VA	150 VA	50 W	-	200 VA	-	-	-	50 W
0 784 58/59 0 792 47	3 W 250 W	3 VA 250 VA	3 VA 250 VA	3 VA 250 VA	3 W <sup>(4)</sup> 100 W	-	3 VA 250 VA	-	-	-	3 W <sup>(4)</sup> 100 W
0 784 54 0 792 58	2000 W	1000 VA	1000 VA	10 x (2 x 36 W)	500 W	-	1000 VA	-	-	I max ≤ 2A	500 W
0 784 52	2000 W	1000 VA	1000 VA	10 x (2 x 36 W)	500 W	-	1000 VA	-	-	I max ≤ 2A	500 W
<b>Interrupteur temporisé</b>											
0 784 20	1000 W	400 VA	400 VA	-	-	-	-	250 VA	1840 W	-	-
<b>Interrupteur horaire programmable</b>											
0 784 25	1200 W	1800 VA	2300 VA	-	100 VA <sup>(1)</sup>	-	-	1800 VA	-	-	-
<b>Interrupteur à commande tactile</b>											
0 787 09	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	-	500 VA	100 VA	1000 W	I max ≤ 2 A	500 VA
<b>Inter récepteur micro module</b>											
0 883 06	300 W	250 VA	250 VA	150 VA	150 VA	-	150 VA	-	-	-	100 W

1 : Ne fonctionne pas avec lampe fluocompacte variable

2 : Fonctionne avec lampe fluocompacte variable

3 : Fonctionne avec des LEDs variables

4 : En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge minimum augmente

### Compatibilité des commandes à voyant lumineux (sans neutre)

Réf.	Lampe incandescente ou halogène	Halogène TBT à transformateur ferromagnétique	Halogène TBT à transformateur électronique	Tube fluorescent	Charge fluo à ballast électronique 0-10V	Lampe fluocompacte et fluocompacte variable	Lampe fluocompacte à transformateur séparé	Lampe à LEDs	Moteur	Radiateur d'appoint	Contacteur
<b>Voyant lumineux</b>											
0 676 86	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON
<b>Supports lumineux</b>											
0 802 60 0 802 57 0 802 58	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON