


# XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000


formes 2a à 4b

## ■ Définitions (norme EN 60439-1)




### Forme 2a

Séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles  
Les bornes pour conducteurs extérieurs n'ont pas besoin d'être séparées des jeux de barres




### Forme 2b

Séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles  
Les bornes pour conducteurs extérieurs sont séparées des jeux de barres




### Forme 3a

Séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles, séparation des bornes des conducteurs extérieurs des unités fonctionnelles et séparation de toutes les unités fonctionnelles entre elles  
Les bornes pour conducteurs extérieurs n'ont pas besoin d'être séparées des jeux de barres




### Forme 3b

Séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles et séparation de toutes les unités fonctionnelles entre elles  
Séparation des bornes pour conducteurs extérieurs des unités fonctionnelles mais pas des bornes entre elles  
Les bornes pour conducteurs extérieurs sont séparées des jeux de barres



### Forme 4a

Séparation des jeux de barres et des unités fonctionnelles et séparation de toutes les unités fonctionnelles entre elles, y compris les bornes pour conducteurs extérieurs qui font partie intégrante de l'unité fonctionnelle  
Les bornes pour conducteurs extérieurs sont dans le même compartiment que l'unité fonctionnelle  
Les bornes pour conducteurs extérieurs sont séparées des jeux de barres




### Forme 4b

Séparation des jeux de barres et des unités fonctionnelles et séparation de toutes les unités fonctionnelles entre elles, y compris les bornes pour conducteurs extérieurs  
Les bornes pour conducteurs extérieurs ne sont pas dans le même compartiment que l'unité fonctionnelle mais dans des compartiments individuels séparés

## ■ Réalisation en prises arrières


### Forme 2a



La forme 2a est obtenue simplement par l'utilisation de platines réglables horizontales  
Les DPX doivent être équipés de prises arrière  
Le jeu de barres doit être installé à l'arrière des montants fonctionnels  
S'il y a nécessité de compléter l'armoire, utiliser des platines pleines  
Lorsqu'il existe un décalage entre 2 platines, il est nécessaire d'utiliser la séparation horizontale réf. 0 208 92 ou 0 205 92 pour empêcher toute communication avec le jeu de barres arrière

Cloisonnement horizontal réf. 0 208 92 ou réf. 0 205 92 pour combler le décalage entre les platines

### Forme 2b




Séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles  
Les bornes pour conducteurs extérieurs sont séparés des jeux de barres  
Le jeu de barres vertical est placé à l'arrière des montants fonctionnels  
Les appareils doivent être horizontaux à raccordement en prises arrière

Cloisonnement du jeu de barres horizontal réf. 0 208 93/94

Cloisonnement vertical pour jeu de barres arrière réf. 0 208 48/49

Cloison de séparation prises arrière réf. 0 208 77/78/79

### Forme 3a



La forme 3a est obtenue à partir de la forme 2a en ajoutant les séparations horizontales réf. 0 208 92 ou réf. 0 205 92 et les séparations latérales face avant réf. 0 208 90

Cloisonnement horizontal réf. 0 208 92 ou réf. 0 205 92

Cloisonnement latéral face avant réf. 0 208 68