

■ Contrôleurs d'éclairage et d'automatisme Céliane My Home BUS

SOLUTIONS D'ECLAIRAGE LEGRAND		Réf.	LED	Lampe fluocompacte variable ⁽¹⁾	Lampe halogène TBT transfo électronique	Lampe halogène TBT magnétique	Lampe incandescente et halogène 230 V	Lampe fluorescente	Lampe ballast 0-10 V
ON/OFF	Contrôleur multi applications - 1 sortie	0 038 41	500 W 5 lampes max	1000 W 10 lampes max	4 A 1000 W	4 A cos Ø0,5 1000 VA	10 A 2300 W	4 A 1000 W	-
	Contrôleur multi applications - 2 sorties	0 038 42	120 W 2 lampes max	250 W 4 lampes max	1 A 250 W	2 A cos Ø0,5 500 VA	6 A 1400 W	1 A 250 W	-
	Contrôleur multi applications - 4 sorties	0 038 44	35 W max 1 lampe	70 W 2 lampes max	0,3 A 70 W	2 A cos Ø0,5 500 VA	2 A 500 W	0,3 A 70 W	-
	Contrôleur d'éclairage 1 sortie	0 026 00	1000 W	1000 W	3600 W	3600 W	3600 W	1000 W	-
	Contrôleur d'éclairage 2 sorties	0 026 01	1000 W	1000 W	3600 W	3600 W	3600 W	1000 W	-
	Contrôleur d'éclairage - 4 sorties	0 026 02	1000 W	1000 W	3600 W	3600 W	3600 W	1000 W	-
Variation	Contrôleur variateur - 1 sortie	0 036 56	2 A - 460 W max 10 lampes	-	-	-	-	-	2 A - 460 W 10 ballast maxi
	Contrôleur variateur - 1 sortie	0 036 52	-	-	-	0,25 - 4 A 60-1000 VA	0,25 - 4 A 60-1000 W	-	-
	Contrôleur variateur - 1 sortie	0 036 53	-	-	0,25 - 1,7 A 60-400 VA	-	-	-	-
	Contrôleur variateur - 1 sortie	0 026 11	1000 VA avec 1-10 W par lampes	-	-	-	-	-	1000 VA
	Contrôleur variateur - 1 sortie	0 026 21	-	-	4,3 A 1000 VA	4,3 A 1000 VA	4,3 A 1000 W	-	-
	Contrôleur variateur - 2 sorties	0 026 22	-	-	1,7 A 2 X 400 VA	1,7 A 2 X 400 VA	1,7 A 2 X 400 W	-	-

1 : La lampe fluocompacte doit être obligatoirement de type variable ou dimmable. Se référer à la notice de la lampe

■ Commandes d'éclairage Céliane My Home Radio

SOLUTIONS D'ECLAIRAGE LEGRAND		Réf.	LED, lampe fluocompacte variable ⁽¹⁾	Lampe halogène TBT transfo électronique	Lampe halogène TBT magnétique	Lampe halogène 230 V	Lampe incandescente 230 V	Lampe fluorescente	Fluo avec ballast 0-10 V
Commande sans neutre	ON/OFF	Inter sans neutre	0 672 31	-	(60 VA ⁽²⁾) 300 VA	(60 VA ⁽²⁾) 300 VA	(60 W ⁽²⁾) 300 W	(60 W ⁽²⁾) 300 W	-
	Variation	Variateur sans neutre toute charge	0 672 37	-	(60 VA ⁽²⁾) 300 VA	(60 VA ⁽²⁾) 300 VA	(60 W ⁽²⁾) 300 W	(60 W ⁽²⁾) 300 W	-
Commande avec neutre émetteur/récepteur	ON/OFF	Inter universel	0 672 33	1250 VA	2500 VA	2500 VA	2500 W	2500 W	1250 VA
		Inter multifonction radio	5 738 58	1250 VA	2500 VA	2500 VA	2500 W	2500 W	1250 VA
		Inter double	0 672 34	2 x 500 VA	2 x 1000 VA	2 x 1000 VA	2 x 1000 W	2 x 1000 W	2 x 500 VA
		Inter double multifonction radio	5 738 60	2 x 1250 VA	2 x 2500 VA	2 x 2500 VA	2 x 2500 W	2 x 2500 W	2 x 1250 VA
	Variation	Inter universel pour faux plafond	5 738 62	1250 VA	2500 VA	2500 VA	2500 W	2500 W	1250 VA
		Inter radio Programme Plexo	0 695 03	1250 VA	2500 VA	2500 VA	2500 W	2500 W	1250 VA
		Variateur toute charge pour faux plafond	5 738 64	-	(60 VA ⁽²⁾) 600 VA	(60 VA ⁽²⁾) 450 VA	(60 W ⁽²⁾) 600 W	(60 W ⁽²⁾) 600 W	-
	Variateur pour faux plafond	5 738 66	-	-	-	-	-	1000 VA 40 mA	

2 : Puissance minimum