

# Télécommande de mise au repos



Désignation	BTM pour SATI
Référence	<b>140 011</b>
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commander localement, la mise au repos (ou le retour en fonctionnement de secours) de l'ensemble des BAES d'un établissement en absence secteur.</li> <li>- Tester l'allumage des BAES sans coupure de l'éclairage normal (blocs SATI uniquement)</li> <li>- Réinitialisation des heures de test sur les BAES SATI</li> </ul>
Capacité	Jusqu'à 600 BAES
Tension de sortie	9 VDC (TBTS)
Télécommande de mise au repos des BAES	Par boutons poussoir en face avant
Voyant en face avant	Confirmation allumage ou extinction
Boitier	4 modules DIN
Fixation	Rail oméga
Capacité des bornes	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ou 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Classe	II
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	10 mA
Fonction avancée	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cablage non polarisé avec BAES SATI</li> </ul>